



BAL0207 DRIVER 180W PARA RIEL MAGN

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20 a 45°C
- Humedad de Trabajo: 0% - 65%
- Factor de Potencia: 0.55
- Rango de Voltaje (salida): 48v
- Potencia Nominal (Amp): 0.75a
- Rango de Tolerancia: ---
- Potencia Nominal (watts): 180w max

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Grados de Protección IP: ---
- Material del Balastro: Plastico
- Rango potencia nominal: 0.75a ~ 1.63a
- Accesorio incluido 1: Cable Corriente
- :

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION